

**LAMPARA DE EMERGENCIA LED****16**  
  
**SMD****Especificación Técnicas:**

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Marca :                      | Opalux                                                   |
| Alimentación:                | 220VAC.                                                  |
| Frecuencia :                 | 60Hz                                                     |
| Tipo de batería :            | Plomo acido                                              |
| Voltaje y Capacidad batería: | 4V 4A                                                    |
| Autonomía de la batería:     | 8 Horas ( Alta intensidad)<br>12 Horas (Baja intensidad) |
| Tipo de carga:               | Automático                                               |
| Interruptor de prueba:       | Si                                                       |
| Cantidad de LED:             | 16                                                       |
| Tipo de LED:                 | SMD 5050                                                 |
| Tiempo de vida LED:          | 20000-25000 Horas                                        |
| Lumen:                       | 250Lm                                                    |
| Temperatura de color:        | 6000-7000K                                               |
| Carcasa:                     | PVC Alto impacto                                         |
| Seguridad:                   | IP42                                                     |

**ADVERTENCIA Y RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD:**

La lámpara siempre debe estar conectada al suministro de red eléctrica, de no ser así la batería no cargara completamente, y con el tiempo se descargara provocando que no funcione cuando se necesite.